

DIMMABLE DRIVER



Deze LED driver/trafo is geschikt voor de B Dutch Trimless Spots AR70 en FULL tot 13Watt. De driver is universeel instelbaar voor verschillende constante stromen en/of spanningen. Deze driver staat bekend als dimbare LED driver voor fase afsnijding met een constante stroom!

Deze LED driver werkt met een minimale wattage van 6W en maximaal 13W. Tevens zorgt deze LED driver voor een constante stroom van 350mA met een secundaire spanning van minimaal 18V en maximaal 38V. Daarnaast is de powerfactor boven de 0,95. Deze LED driver heeft bovendien een beschermingsgraad van IP20.

Dimbare LED driver/trafo LA-DRV-13W350PD

Breedte 53 mm

Hoogte 27 mm

Lengte 120 mm

Dimbaar faseafsnijding ja

Geschikt voor constante stroom ja

Nominale (meet-)frequentie 50-60 Hz

Uitspanning 18-38 V

Uitgangsstroom 350 mA

Uitgangsvermogen 6 - 13 W

Uitvoering dynamisch

Exclusief aansluitsnoer